

## 高尔夫球车交流电机目录

电机型号	XYQ-3-4AHV	XYQ-4H	XYQ-4AH	XYQ-4-1H	XYQ-4-1HW	XYQ-4-3AHW	XYQ-4-3BH	XYQ-5-1NH
额定功率 KW	3	4					5	
蓄电池电压 V (D.C)	48	72		48				
额定电压 V (A.C)	34	47		34				
额定电流 A	72	67		96		92		113
额定转速 r/min	2400	2730		2400		3434		2785
频率 HZ	0-200			83		118		0-200
定额 Min	60			30		60		
防护等级	IP44							
编码器信号 p/rev	48							64
适用于	2-4 座高尔夫球车	4-6 座高尔夫球车		2-4 座高尔夫球车				4-6 座高尔夫球车
结构特点	圆法兰联接, 19 齿内花键凹轴伸, 带温度传感器和速度传感器	圆法兰联接, 19 齿内花键凹轴伸, 带温度传感器	圆法兰联接, 19 齿内花键出轴, 带温度传感器	圆法兰联接, 19 齿内花键凹轴伸, 带温度传感器	圆法兰联接, 19 齿内花键凹轴伸, 带制动器 (DC48V,30N.m),带温度传感器		圆法兰联接, 19 齿内花键凹轴伸, 带温度传感器	